

# Senha PPPoE Criptografada no Provisionamento da ONU OverTek OT-4020VW

## DESCRIÇÃO

Quando ativado o provisionamento e optado por utilizar PPPoE na ONU OverTek OT-4020VW, o arquivo de configuração do provisionamento deve ter a senha do PPPoE criptografada, pois caso a senha seja colocada no formato ASCII normal, a ONU não irá configurar a senha corretamente.

## PASSOS

1. Disponibilizamos um sessão no Wiki OverTek para conversão da senha. Acesse:

[http://wiki.overtek.com.br/index.php/OLTs\\_-\\_ONUs](http://wiki.overtek.com.br/index.php/OLTs_-_ONUs)

**ONU OverTek OT-4020VW**

**Links**

[Conversor de senha para o PPPoE do Provisionamento da ONU OverTek OT-4020VW](#)

2. Digite a senha e clique no botão criptografar.
3. Copie a senha e cole no arquivo de provisionamento, conforme a figura abaixo:

```
<WANPPPConnection instance="1">
  <Enable>TRUE</Enable>
  <ConnectionType>IP_Routed</ConnectionType>
  <Name>1_VOIP_INTERNET_R_VID</Name>
  <NATEnabled>TRUE</NATEnabled>
  <X_BROADCOM_COM_FirewallEnabled>TRUE</X_BROADCOM_COM_FirewallEnabled>
  <X_BROADCOM_COM_IGMPEnabled>TRUE</X_BROADCOM_COM_IGMPEnabled>
  <Username>usuario-do-pppoe</Username>
  <Password>QkFHR0lPNDC5MDIA</Password>
  <X_BROADCOM_COM_ConnectionId>1</X_BROADCOM_COM_ConnectionId>
  <X_BROADCOM_COM_IfName>ppp0.1</X_BROADCOM_COM_IfName>
  <ExternalIPAddress notification="2"></ExternalIPAddress>
  <DNSEnabled>TRUE</DNSEnabled>
  <MaxMTUSize>1480</MaxMTUSize>
  <PPPoEServiceName>Fibra</PPPoEServiceName>
```

Usuário do PPPoE →  
Senha criptografada →